



EE810

Czujnik obecności 1-kanalowy sufitowy biały

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Przełącznik trybów pracy	nie
- z komunikacją między oddzielnymi urządz. przyłączeni równoległym (tworzenie syst. czujników ruchu)	
- 2 tryby pracy: czujnik obecności lub sufitowy czujnik ruchu	

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 V

Napięcie

Napięcie robocze	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Prąd

	maks. 16 A
--	------------

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)	~ 1,2 W
- oszczędzanie energii poprzez wł-/wyłączenie oświetlenia, zależne od wykrycia obecności i natężenia o	

Zasięg

Maksymalny zasięg transmisji	12 m
------------------------------	------

Zasilacz

Napięcie zasilania	230 V
--------------------	-------

Detekcja

Kąt detekcji	360 °
Kąt detekcji	360 °
	~ 5 m

Materiał

Kolor	biały
-------	-------

Wymiary

Wysokość produktu	31 mm
Długość	100 mm
Zalecana wysokość montażu	

Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia	5/1200 Lux
- ze statecznikiem elektronicznym EVG	580 W
Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Lampy energooszczędne	20 x 18 W
Kompaktowe lampy fluorescencyjne	20 x 18 W
- skompensowane równolegle	290 W
- skompensowane równolegle	290 W

Sterowanie LED

Lampki LED 230 V	20 x 18 W
- z diodą pomocną przy nastawianiu parametrów	

Sterowanie lampami żarowymi

Świetłówki halogenowe 12 V	1500 W
Żarówki i świetłówki halogenowe 230 V	2300 W

Instalacja / Montaż

Maksymalna wysokość montażu	4 m
- do montażu na suficie (także w puszkach p/t 60)	

Ustawienia

Zakres opóźnienia zadziałania	1, 30 min
Czas opóźnienia, regulowany	

Wypożyczenie

Obszar detekcji	
Opóźnienie wyłączenia autoprogramujące	nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Stopień ochrony	IP41

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania/transportu

Oznaczenie

Zastosowanie

czujnik ruchu

Główna linia projektowa

czujniki ruchu
