



EH011

Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1NO 16A

Konstrukcja	
Montaż	Szyna DIN
Funkcje	
Liczba kanałów funkcyjnych	1
Zasilanie rezerwowe	~ 200 h
Cykle łączeniowe	min. 50000
Konfiguracja	
- zestawik zwrotny	
Charakterystyka elektryczna	
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	210/230 V
Prąd	
	3 A
	maks. 3 A
Moc	
Moc wejściowa	0,5 VA
Pobór mocy (praca)	0,5 VA
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	~ 1 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,5 W
Bateria	
Czas ładowania rezerwy zasilania w godzinach	120
Wymiary	
Głębokość produktu	60 mm
Wysokość produktu	80 mm
Szerokość produktu	18 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	1 modules

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Kompaktowe lampy fluorescencyjne	maks. 100 W
----------------------------------	-------------

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	maks. 900 W
Maksymalna moc żarówek 230V	900 W

Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS
--------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	
Przekrój przewodu (sztywnego)	
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 przełącznik
- z zaciskami śrubowymi	

Ustawienia

Najkrótszy czas przełączenia	15 mn
Rodzaj programowania	analogowy

Wyposażenie

Liczba czasów przełączenia wł./wyl.	96
Liczba kanałów	1
Zasilanie rezerwowe	200 h
	min. 20000

Zastosowanie

Cykl	dziennie
------	----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
Dokładność	1
Temperatura przechowywania/transportu	

Oznaczenie

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIECENIEM
-------------------------	------------------------