

podtynkowy nadajnik radiowy 230V

4-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania zasilany z sieci 230V, współpraca z odbiornikami zdalnego sterowania systemu F&Wave, możliwość sterowania dowolną ilością odbiorników, funkcjonalność włącz/wyłącz (przełącznik bistabilny) z odbiornikami FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

* Funkcjonalność podnieś/opuść roletę z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D;


* Funkcjonalność ściemnij/rozjaśnij światło z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

* Możliwość zmiany konfiguracji wejścia S1 na funkcję ON - zawsze wyłączy sparowane odbiorniki i/lub opuści roletę;

* Możliwość zmiany konfiguracji wejścia S2 na funkcję OFF - zawsze włączy sparowane odbiorniki i/lub podnieś roletę;

* Niewielki rozmiar obudowy;

* Zaciski śrubowe ułatwiające montaż w puszcze podtynkowej Ø60;



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431670010
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	FW-RC4AC
Nazwa marki	F&Wave
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Nadajnik radiowy (EC001358)
Grupa	Wizualne i dźwiękowe urządzenia sygnalizacyjne (EG000035)
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Modulacja	FM (UKF)
System kodu zmiennego (karuzelowego)	Tak
Zasięg nadajnika	100 m
Liczba komend	4
Ręczny nadajnik radiowy	Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego	Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego	Nie
Radiowe urządzenie kodujące	Tak
Pokrywa ochronna klawiatury	Tak
Zasilanie	Bateria (akumulator)

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031836
--------	---------