

Czujnik ruchu z zasilaniem bateryjnym

Czujnik ruchu rH-P1 to niskoprądowy pasywny detektor ruchu. Czujnik wykrywa osoby poprzez detekcję zmian promieniowania podczerwonego. Każda zmiana transmitowana jest do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312596554
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	rH-P1
Nazwa marki	F&Home RADIO
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu do systemów magistralnych (EC001582)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Model	Czujnik ruchu
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Ze złączem magistrali	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Tak
Strefa dla zwierząt	Nie

Nadzór klatek schodowych	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Wyłącznik zwłoczny samoczynny	Nie
Optymalna wysokość montażowa	2 m
Maksymalny zasięg boczny	2 m
Maksymalny zasięg na wprost	15 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	9 m
Liczba kanałów	1

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031977
--------	---------