

Moduł radiowy przekaźnika; podtynkowy - Long Range

rH-R1S1 jest połączeniem przekaźnika i wejścia stykowego. Moduł wysyła informacje o zwarcu i rozwarciu styków do systemu oraz steruje przekaźnikiem, który może załączać dowolne obwody elektryczne. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada fizyczne wejście do podłączenia jednego monostabilnego styku bezpotencjałowego, oraz jedno wejście przekaźnika. Obciążenie styków przekaźnika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego. rH-R1S1 szczególnie nadaje się do sterowania wentylatorem, oświetleniem, do wyłączania gniazda elektrycznego. TRYB AUTONOMICZNY: Jeżeli moduł straci połączenie z serwerem, to przechodzi w tryb pracy autonomicznej. Krótkie wciśnięcie przycisku podłączonego do styku 1 załącza lub wyłącza przekaźnik. Warunki zadziałania trybu autonomicznego: • Prawidłowe połączenie styku S1 z przyciskiem. • W ustawieniach instalatora włączona jest opcja „Offline: tryb autonomiczny”.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312597605
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	rH-R1S1-LR
Nazwa marki	F&Home RADIO
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Moduł sterujący do systemów magistralnych (EC000790)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	1
Przekaźnik	Tak
Żarówka	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1182312
--------	---------