

## Czujnik ruchu i obecności 360st. IP20, 1200W, do sufitów podwieszanych, 3 sensory

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-222 | Ean: 5901752483033

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potrójny system czujników ruchu z detektorami umieszczonymi pod specjalnym kątem zapewnia kontrolę całego obszaru. Urządzenie nadaje się do zastosowania w dużych pomieszczeniach np. hale magazynowe, poczekalnie. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Max. obciążenie:                   | 1200                                      |
| Stopień ochrony (IP):              | 20                                        |
| Max. Obciążenie dla źródła LED:    | 300 W                                     |
| Wyjście przekaźnikowe:             | Tak                                       |
| Napięcie zasilania:                | 230V~, 50Hz                               |
| Czujnik obecności:                 | Tak                                       |
| Kolor:                             | biały                                     |
| Montaż:                            | podtynkowy                                |
| Wymiary czujnika - szerokość (mm): | Ø76 mm                                    |
| Wymiary czujnika - wysokość (mm):  | Ø76 mm                                    |
| Wymiary czujnika - głębokość (mm): | 87.3 mm                                   |
| Kąt widzenia:                      | 360°                                      |
| Wymiary otworu montażowego:        | Ø61,5 mm                                  |
| Typ czujnika:                      | podczerwień                               |
| Zasięg detekcji:                   | Ø12 m                                     |
| Regulacja natężenia światła LUX:   | Tak                                       |
| Zasięg regulacji światła LUX:      | <3–2000lux                                |
| Regulacja czasu świecenia TIME:    | Tak                                       |
| Zakres regulacji TIME:             | min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min,±2min |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS:   | Nie                                       |

