

Moduł radiowy potrójnego przełącznika - Long Range

rH-R3S3 jest połączeniem trzech przełączników i trzech wejść stykowych. Moduł wysyła informacje o zwarcu i rozwarciu styków do systemu oraz steruje przełącznikami, które mogą załączać dowolne obwody elektryczne. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Moduł posiada trzy fizyczne wejścia do podłączenia trzech monostabilnych styków bezpotencjałowych, oraz trzy wejścia przełączników. Obciążenie styków przełącznika może być rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe, zarówno w obwodach prądu stałego jak i zmiennego. Naciśnięcie przycisku na obudowie na krócej niż 1 s, załączy lub wyłączy wszystkie przełączniki równocześnie. TRYB AUTONOMICZNY: Jeżeli moduł straci połączenie z serwerem, to przechodzi w tryb pracy autonomicznej. Krótkie wciśnięcie przycisku podłączonego do styku 1, 2 lub 3, załącza lub wyłącza odpowiednio pierwszy, drugi, lub trzeci przełącznik. Warunki zadziałania trybu autonomicznego:

- Prawidłowe połączenie styku S1, S2 oraz S3 z przyciskiem.
- W ustawieniach instalatora włączona jest opcja „Off -line: tryb autonomiczny”.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312597872
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	rH-R3S3-LR
Nazwa marki	F&Home RADIO
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Moduł sterujący do systemów magistralnych (EC000790)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Liczba wejść	3
Liczba wyjść	3
Przełącznik	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20