



Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej

EEN100

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Elementy sterujące i wskaźniki

Przycisk obecności	nie
--------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 V

Napięcie

Napięcie robocze	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1)	10 A
	10 A

Częstotliwość

Zakres częstotliwości	
-----------------------	--

Moc

Maks. zdolność wyłączenia przy równolegle skompensowanych świetłówkach	200 W
Maks. zdolność wyłączenia przy szeregowo skompensowanych świetłówkach	1000 W
Maksymalna moc świetłówek liniowych nieskompensowanych	1000 VA
- układ podwójny	1000 W
Moc wejściowa	0,331 VA
Pobór mocy (praca)	300 mW
Maksymalna moc żarówek 230V	2300 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,3 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,3 W

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w 50000
cyklach roboczych (AC1)

Trwałość elektryczna z równolegle skompensowanymi 4000
światłówkami

Trwałość elektryczna z szeregowo skompensowanymi 7500
światłówkami

Wytrzymałość elektryczna z lampami żarowymi 7500

Zasilacz

Napięcie zasilania 230 V

Wymiary

Głębokość produktu 65 mm

Wysokość produktu 83 mm

Długość 60 mm

Szerokość produktu 17,8 mm

szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS) 1 modules

Sterowanie oświetleniem

Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia

Zakres natężenia oświetlenia 5/2000 Lux

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

- nieskompensowane 1000 W

Maksymalne obciążenie równoległymi lampami
fluorescencyjnymi 1000 VA

Maksymalna moc świetlówek liniowych w układzie
duo 1000 W

- skompensowane równolegle 1000 W

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetłówki halogenowe 230 V 2300 W

Maksymalna moc żarówek 230V 2300 W

Instalacja / Montaż

Montaż szyna TS

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku

Liczba styków 1

Rodzaj styku Bezpotencjałowy

- z zaciskami śrubowymi

Ustawienia

Opóźnienie włączone 60 s

Opóźnienie wyłączone 80 s

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu

Oznaczenie

Główna linia projektowa	ELEKTRONIKA DOMOWA
-------------------------	--------------------