

Rozrusznik gwiazda-trójkąt TeSys D 32A 3x3p 3NO cewka 230VAC

Rozrusznik gwiazda-trójkąt TeSys D 32A 3x3p 3NO cewka 230VAC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : przełącznik gwiazda-trójkąt - skrócona nazwa urządzenia: LC3D - zastosowanie: sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-3 - prezentacja urządzenia: fabrycznie przewodowany - moc silnika w kW: 15 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 25 kW w 380/400 V AC 50/60 Hz, 30 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz, 30 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz - kategoria przepięciowa: III - Znamionowe napięcie izolacji [Ui] : 600 V certyfikaty CSA obwód mocy, 600 V certyfikaty CSA obwód sygnalizacyjny, 600 V certyfikaty UL obwód mocy, 600 V certyfikaty UL obwód sygnalizacyjny, 690 V zgodnie z IEC 60947-1 obwód sygnalizacyjny, 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Obwód zasilający - Osprzęt dostarczany w dostawie: osłona ochronna - typ blokowania: mechaniczny - podstawa montażowa: płyta - Normy: CSA C22.2 Nr 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - certyfikaty produktu: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110550382
Alt. ID produktu	LC3D32AP7
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	LC3D32AP7
Nazwa marki	Schneider Electric
Seria produktu	Sterowanie i zabezpieczenia silnikowe TeSys K, D i
PKWiU	27.12.24.0

Opis ETIM

Klasa	Układ stycznikowy (EC000010)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Funkcja	Układ gwiazda-trójkąt
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	32 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	25 kW
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony (NEMA)	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389110550382
-------------------------	---------------