

Czujnik fotoelektryczny M18 z wyjściem PNP 1NO/1NC 12..24V DC, konektor M12

Czujnik fotoelektryczny M18 z wyjściem PNP 1NO/1NC 12..24V DC, konektor M12. Gama produktów: OsiSense XU - nazwa serii: pakowanie palikacji - typ czujnika elektronicznego: czujnik fotoelektryczny - Zastosowanie produktu: wykrywanie przezroczystego obiektu - nazwa czujnika: XUBT - system detekcji: Refleksyjny - materiał: metal - linia w zakresie widzialności optycznej: osiowa - Typ obwodu zasilającego: DC - metoda okablowania: 3-przewodowy.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119020961
Alt. ID produktu	XUBTSPSNM12
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XUBTSPSNM12
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto,
PKWiU	26.51.66.0

Opis ETIM

Klasa	Bariera świetlna refleksyjna (EC002717)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego	Nie
Z funkcją czasową	Nie
Nominalna strefa działania	1400 mm
Maksymalna strefa działania	1400 mm
Maksymalny prąd wyjściowy	100 mA
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem	Tak
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V	Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA	Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA	Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V	Nie
Z innym wyjściem analogowym	Nie
Procedura strojenia	Teach-In
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym CANOpen	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet	Nie

Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD	Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI	Nie
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	1
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji	0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych	1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych	0
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa	Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M12
Sposób łączenia na wyjściu	PNP
Rodzaj funkcji przełączania	Programowalny/konfigurowalny
Klasa ochrony elementów eksploatacyjnych	Klasa ochrony 0
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy	Cylinder gwintowany
Szerokość czujnika	0 mm
Średnica czujnika	0 mm
Wysokość czujnika	0 mm
Długość czujnika	0 mm
Tryb pracy czujnika	Tryb jasny/ciemny
Rodzaj materiału powierzchni optycznej	Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym	100 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)	0 mm
Temperatura otoczenia	0..55 °C
Czas reakcji	500 ms
Zasięg działania	0 m
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1	1
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”	0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12..24 V
Rodzaj napięcia	DC
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego	Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera	Brak
Długość fali sensora	0 nm

Rodzaj światła	Światło czerwone spolaryzowane
Plamka świetlna	0 mm ²
Z blokadą ponownego zadziałania	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP67

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389119020961
-------------------------	---------------