

# Mikroprocesorowy czujnik kolejności i zaniku faz, montaż na szynie DIN, True RMS



## Informacje ogólne

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN/EAN                  | 5902431673578  |
| Nazwa producenta          | F&F FILIPOWSKI |
| ID produktu wg producenta | CKF-316-TRMS   |

## Opis ETIM

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Klasa                                                     | Przełącznik kontroli faz (EC001441) |
| Grupa                                                     | Przełączniki (EG000019)             |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                           | Połączenie śrubowe                  |
| Z odłączalnymi zaciskami                                  | Nie                                 |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 50 Hz         | 230..400 V                          |
| Rodzaj napięcia sterowania                                | AC                                  |
| Kontrola kolejności faz                                   | Tak                                 |
| Detekcja zaniku fazy                                      | Tak                                 |
| Funkcja kontroli podnapięciowej                           | Nie                                 |
| Funkcja kontroli nadnapięciowej                           | Nie                                 |
| Kontrola asymetrii faz                                    | Tak                                 |
| Zakres pomiarowy napięcia                                 | 190..270 V                          |
| Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania | 4 s                                 |
| Liczba styków rozwiernych                                 | 0                                   |
| Liczba styków zwiernych                                   | 1                                   |
| Liczba styków przełącznych                                | 0                                   |
| Szerokość                                                 | 18 mm                               |
| Wysokość                                                  | 90 mm                               |
| Głębokość                                                 | 65 mm                               |