

Mikroprocesorowy czujnik zaniku i asymetrii faz z regulowanym progiem progów asymetrii i czasem zadziałania, montaż na szynie DIN, True RMS



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431673790
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	CZF-BT-TRMS

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	230..400 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Nie
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Nie
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Nie
Kontrola asymetrii faz	Tak
Zakres pomiarowy napięcia	140..270 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0,5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	15 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	1
Szerokość	35 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm