

Sterownik samoczynnego załączania rezerwy N1+N2 SZR-280

Un=3x230V+N ; nap. rezerwy85-264V AC ; I_{max}<8A
2 linie kontrolowane.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312594734
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	SZR-280
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.12.23.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	85..264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Nie
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Tak
Kontrola asymetrii faz	Nie
Zakres pomiarowy napięcia	80..300 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	60 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	60 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	5

Liczba styków przełącznych	0
Szerokość	150 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	110 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1032046
--------	---------