

Moduł przekaźników (8szt 8A)

Przekaźniki wykonawcze mH-R8/2 są następcami przekaźników starej generacji mH-R8x8. Przekaźniki są elementami wykonawczymi systemu załączającymi obwody światła, gniazda oraz dowolne odbiorniki w budynku działające na zasadzie włącz-wyłącz. Obciążalność elementów wykonawczych wynosi 8A. Moduł mH-R8/2 zawiera osiem przekaźników wykonawczych dedykowanych do sterowania oświetleniem i odbiornikami małej mocy. Moduły przekaźników montowane są w rozdzielni i zajmują pole 6 modułów. Zasilanie modułów: 24V.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312595281
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	mH-R8/2
Nazwa marki	F&Home
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Człon wykonawczy analogowy do systemów magistralnych (EC001096)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	6
Model	Moduł podstawowy
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Ze złączem magistrali	Nie
Liczba wyjść	8
Zakres napięcia wyjściowego	12..250 V
Stopień ochrony (IP)	IP20