

## Rozłącznik listwowy ISFL160 rozstaw 60mm przyłącza dla kabla 95mm<sup>2</sup>

Rozłącznik listwowy ISFL160 rozstaw 60mm przyłącza dla kabla 95mm<sup>2</sup>. Nazwa produktu: Fupact ISFL - Typ produktu lub komponentu : rozłącznik bezpiecznikowy - zastosowanie urządzenia: Zabezpieczenie - funkcja sygnalizacji: oddzielny monitor bezpiecznika.



### Informacje ogólne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480341090                 |
| Alt. ID produktu          | LV480851                      |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC            |
| ID produktu wg producenta | LV480851                      |
| Nazwa marki               | Schneider Electric            |
| Seria produktu            | Compact NSX, INS, INV, Fupact |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                    |
| Kod celny                 | 85365080                      |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)  |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Nie                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 800 V                                 |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 160 A                                 |
| Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V         | Nie dotyczy                           |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq          | 100 kA                                |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | Nie dotyczy                           |
| Do wkładek bezpiecznikowych                   | NH000, NH00                           |
| Liczba biegunów                               | 3                                     |
| Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej      | Tak                                   |
| Rodzaj podłączenia styków głównych            | Połączenie bolcowe                    |
| Kierunek wprowadzenia kabla                   | Inne                                  |
| Ze złączami wtykowymi                         | Tak                                   |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Do montażu na płycie                 | Nie             |
| Do montażu tablicowego               | Nie             |
| Do montażu szynowego                 | Nie             |
| Rodzaj elementu wykonawczego         | Inne            |
| Umieszczenie elementu napędowego     | Strona przednia |
| Opcjonalny napęd silnikowy           | Nie             |
| Wbudowany napęd silnikowy            | Nie             |
| Jako wyłącznik awaryjny              | Nie             |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej | IP20            |