

Przełącznik kontroli sieci 3-faz. (kolejność faz, zanik fazy, przewa w przew. N), 160-690V, 0,01-20s OFF, 1CO+1CO

DIGITAL MONITORING RELAY FOR THREE-PH. VOLT. W. N COND. AUT. CORRECTION OF PHASE SEQUENCE PHASE FAILURE 3X 160 TO 690V AC 50 TO 60 HZ UNDERVOLT. AND OVERVOLT. 160-690V HYSTERESIS 1-20V OFF DELAY 0-20S 1 W FOR POWER SYSTEM FAULTS 1W FOR PHASE CORRECTION SCREW TERMINAL



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209648401
Alt. ID produktu	3UG4618-1CR20
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3UG46181CR20
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celný	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Tak
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	400..90 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	90..400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Tak
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Tak
Kontrola asymetrii faz	Tak
Zakres pomiarowy napięcia	90..400 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	20 s

Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	2
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	102 mm
Głębokość	91 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209648401
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1128318
--------	---------