

## Wyłącznik NSX160F Mic2.2 160A 3P, 36kA; ComPacT NSX



### Informacje ogólne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Alt. ID produktu          | C16F32D160         |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC |
| ID produktu wg producenta | C16F32D160         |

### Opis ETIM

|                                                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                            | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228) |
| Grupa                                                            | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)                                                  |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                        | 160 A                                                                                  |
| Zakres napięcia znamionowego                                     | 690..690 V                                                                             |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 36 kA                                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                       | 57..160 A                                                                              |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciodowego                          | 86..1600 A                                                                             |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                               | Połączenie śrubowe                                                                     |
| Opcjonalny montaż na szynie DIN TH                               | Nie                                                                                    |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                           | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                             | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                          | 0                                                                                      |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                        | Nie                                                                                    |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                                                      |
| Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych                        | Strona przednia                                                                        |
| W komplecie z zabezpieczeniem                                    | Tak                                                                                    |
| Wbudowany napęd silnikowy                                        | Nie                                                                                    |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                       | Tak                                                                                    |
| Stopień ochrony (IP)                                             | IP30                                                                                   |