

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Switch ConneXium Managed switch 7TX/1FX-MM

TCSESM083F1CU0

- !

Prośba o kontakt z COK 31 mar 2023
- !

Produkt serwisowany do: 31 gru 2024

! Ograniczona sprzedaż dla serwisów

Parametry podstawowe

Gama produktów	ConneXium
Typ produktu lub komponentu	Zarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
CONCEPT	Transparent Ready
protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP Protokół redundancji mediów MRP (Media Redundancy Protocol)
port Ethernet	100BASE-FX - 1 port(y) światłowodów 10/100BASE-TX - 7 port(y) kabel miedziany
maksymalna liczba łączników w kaskadzie	Nieograniczony
Cyberbezpieczeństwo	Port hardening

Parametry uzupełniające

połączenie typu zintegrowanego	Dupleks SC światłowodów Ekranowane RJ45 kabel miedziany
medium wsparcia transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany Światłowodów wielokrotny dla światłowodów
Maximum cable distance between devices	100 m kabel miedziany
długość światłowodu	4 km 62.5/125 μm 5 km 50/125 μm
tłumienie	0...11 dB (62.2/125 μm) 0...8 dB (50/125 μm)
usługa sieci Ethernet	Konfiguracja przez serwer sieci web VLAN Filtracja wielotypowa Sterowanie strumieniem danych Podsłuchiwanie IGMP SNMP-Traps i SYSLOG
obsługa komunikacji	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Funkcja "port mirroring" Address conflict detection
diagnostyka czau pracy	Signal contact Self test
maksymalna liczba łączników w pierścieniu	50

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

redundancja/nadmiarowość	HiPER ring RSTP Redundant network coupling
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...48 V
Graniczne napięcie zasilające	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Pobór mocy	6,5 W
Przylącza elektryczne	Złącze odłączalne 6 zasilanie
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Oznakowanie	CE UL RCM EtherNet/IP
dostępna funkcja	Alarms (Traps) System information Report Trap log
sygnalizacja lokalna	Zasilacze P1 P2: 1 dual colour LED (zielony/żółty) FAULT: 1 LED (czerwony) Menedżer pierścieni: 1 dual colour LED (zielony/żółty) Oczekiwanie: 1 LED (zielony) Status łącza: 1 LED na kanał (zielony) ACT: 1 LED na kanał (żółty) Device status
wyjście alarmowe	1 styk beznapięciowy 1 A
Funkcja alarmu	Awaria zasilania Stan łącza danych Usterka pierścienia nadmiarowego Usterka łącznika
system okablowania do sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	74 mm
wysokość	131 mm
Głębokość	111 mm
Masa produktu	0,41 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Stopień ochrony IP	IP20
wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
certyfikacja produktu	CE UL RCM ODVA EtherNet/IP BV GL

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	13,000 cm
Szerokość opakowania 1	16,500 cm
Długość opakowania 1	23,500 cm
Waga opakowania 1	658,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Rozporządzenie Reach [Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Weee Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Dimensions

