



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ST40-31

Stycznik 40A 230V styki 3Z+1R

Index: ST40-31

Stycznik modułowy.
Prąd 40 A
Napięcie 230 V AC
Moc łączeniowa AC1 16 kW
Moc łączeniowa AC3 5,5 kW

Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



5 908312 594185 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie pracy	230-230 V
Znamionowy prąd pracy	40 A
Znamionowe napięcie sterujące	230-230 V
Liczba styków zwiernych	3
Liczba styków rozwiernych	1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	16000 W

Suwak do obsługi manualnej	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Głębokość wbudowania	65 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Nie
Z funkcją dzień/noc	Nie
Bez przydźwięku	Nie
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat