

Moduł kontrolek (16 kanałów) LEVEL 1

Moduł kontrolki mH-MK jest dedykowanym elementem systemu F&Home do wizualizacji stanów binarnych na panelu dotykowym mH-TS12 lub mH-TS15. Sygnały podawane na wejście modułu kontrolki są wyświetlane w postaci ikon na panelach dotykowych na zasadzie: urządzenie włączone, wyłączone, okno otwarte, zamknięte itd. Moduł montowany jest w rozdzielni (zajmuje pole 5 modułów) i zasilany jest napięciem stałym 24 V. Do wejść modułu doprowadzane są sygnały 24V z czujników typu kontaktrony, indukcyjne, przekaźniki ze stykiem separowanym od sieci.. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24 V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo. Moduł mH-MK komunikuje się z systemem poprzez linię CAN.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312595076
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	mH-MK-1
Nazwa marki	F&Home
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Moduł podstawowy do systemów magistralnych (EC001581)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	5
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Nie
Liczba wejść	16
Liczba wyjść	0
Stopień ochrony (IP)	IP20
Ze złączem magistrali	Tak