



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



35mm.

PK-1P-48V

Przełącznik elektromagnetyczny

Index: PK-1P-48V

Konfiguracja styków: 1xNO/NC

Prąd obciążenia: 16 A

Napięcie zasilania: 48 V AC/DC

Przełączniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie



5 908312 595649 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę przełącznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przełącznika jest sygnalizowany świeceniem zielonej diody LED. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-1P 48V** ----- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem

Nie

Z odłączalnymi zaciskami

Nie

Ze wskaźnikiem LED

Nie

Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz

48-48 V

Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC

48-48 V

Liczba styków przełącznych	1
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat