

## Przełącznik impulsowy ze sterowaniem centralnym iTLc-16-10-230 16A 1NO 230 VAC

Przełącznik impulsowy ze sterowaniem centralnym iTLc-16-10-230 16A 1NO 230 VAC. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 iTL - skrócona nazwa urządzenia: iTLc - zastosowanie urządzenia: sterowanie scentralizowane - Opis biegunów: 1P - kombinacja styków: 1 NO - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC).



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480092077             |
| Alt. ID produktu          | A9C33811                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9C33811                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.12.24.0                |

### Opis ETIM

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                               | Przełącznik impulsowy (EC000188)                              |
| Grupa                               | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Funkcja                             | Mechaniczny do sterowania centralnego                         |
| Sposób montażu                      | Szyna DIN                                                     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów   | 1                                                             |
| Głębokość wbudowania                | 60 mm                                                         |
| Liczba styków zwiernych             | 1                                                             |
| Liczba styków rozwiernych           | 0                                                             |
| Liczba styków przełącznych          | 0                                                             |
| Napięcie sterowania 1               | 230..240 V                                                    |
| Rodzaj napięcia sterowania 1        | AC                                                            |
| Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50..50 Hz                                                     |
| Napięcie sterowania 2               | 0..0 V                                                        |
| Rodzaj napięcia sterowania 2        | Nie dotyczy                                                   |
| Częstotliwość napięcia sterowania 2 | 0..0 Hz                                                       |
| Znamionowy prąd załączania          | 16 A                                                          |
| Zakres napięcia zasilającego        | 24..250 V                                                     |

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rodzaj napięcia zasilającego                                             | AC      |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 1600 W  |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 1300 VA |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 2000 VA |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 900 VA  |
| Maksymalny prąd załączania ( $\cos \varphi = 0,6$ )                      | 16 A    |
| Możliwa obsługa ręczna                                                   | Tak     |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3606480092077 |
|-------------------------|---------------|