

Przełącznik prądowy Vigirex RH10M 12/48VDC 12/24VAC 0.03A

Przełącznik prądowy Vigirex RH10M 12/48VDC 12/24VAC 0,03A. gama produktów: Vigirex - Gama produktów: Vigirex - skrócona nazwa urządzenia: RH10M - Typ produktu lub komponentu : zabezpieczenie różnicowo-prądowe - zgodność gamy: Vigirex RH A czujnik prądu upływowego, Vigirex RH TOA czujnik prądu upływowego - zastosowanie przełącznika: przełącznik różnicowoprądowy.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3303430561002
Alt. ID produktu	56100
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	56100
Nazwa marki	Merlin Gerin
Seria produktu	Compaxt NSX, INS, INV, Fupact
PKWiU	26.51.66.0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli prądu różnicowego (EC001445)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	12..24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	12..24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12..48 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Funkcja	Dla obwodów zasilania trójfazowego
Zakres napięcia znamionowego	12..48 V
Częstotliwość znamionowa	50..60 Hz
Wartość nastawy prądu 1	0..30 mA
Wartość nastawy prądu 2	0..30 mA
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,04 s
Wskaźnik prądu różnicowego	Nie
Funkcja pamięci błędu	Nie
Liczba styków rozwiernych	1

Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	1
Szerokość	54 mm
Wysokość	97 mm
Głębokość	74 mm