

Czujnik ruchu 160 st. IP20, 1200W, do puszeki

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-205 | Ean: 5901752480568

ORNO


OPIS PRODUKTU

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Działa w instalacji 3 żyłowej. Urządzenie można zainstalować w puszce ściiennej Ø60 mm. Potencjometry do regulacji czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1200
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	podtynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	75 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	75 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	50 mm
Temperatura pracy:	-20~+40
Kąt widzenia:	160°
Wymiary otworu montażowego:	Ø60 mm
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	9 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



