

Moduł wejść cyfrowych 16 wejść 16 wyjść 24VDC logika dodatnia



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3595863910636
Alt. ID produktu	BMXDDM3202K
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	BMXDDM3202K
Seria produktu	Sterowniki Modicon M340, M580, moduły X80
PKWiU	26.20.16.0

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	16
Liczba wyjść cyfrowych	16
Konfigurowalne wejścia cyfrowe	Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe	Tak
Prąd wejściowy dla sygnału 1	2,5 mA
Dozwolone napięcie wejściowe	19..30 V
Rodzaj napięcia wejściowego	DC
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Prąd wyjściowy	0,1 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	19..30 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Nie
Redundancja	Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Opóźnienie przy zmianie sygnału	4..7 ms

Do układów bezpieczeństwa	Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1	1
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508	Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1	Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	0 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	150 mm