



Amperomierz analogowy przekładnikowy 0-50A

SM050

Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

Funkcje

Klasa dokładności	1,5%
-------------------	------

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	45/65 Hz
---------------	----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	2000 V
------------------------------------	--------

Moc

Moc wejściowa	1,1 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,1 W

Pomiary

Zakres pomiaru prądu (min., maks.)	0/50 A
Rodzaj urządzenia pomiarowego	Amperomierz

Wymiary

Głębokość produktu	54 mm
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	70 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
