

MANIPULATOR DWUKIERUNKOWY NO

MANIPULATOR DWUKIERUNKOWY NO. Gama produktów: Harmony XD2 - Typ produktu lub komponentu : kompletny manipulator - skrócona nazwa urządzenia: XD2 - Średnica montażowa: 22 mm.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389110611601
Alt. ID produktu	XD2PA22
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XD2PA22
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Lampki, przyciski, kasetki sterujące, kolumny świe
PKWiU	27.11.61.0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sterowniczy, joystick (EC000632)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy dla AC-21	0 A
Montaż centralny, średnica otworu	22 mm
Długość joysticka	79 mm
Liczba kierunków przełączania	2
Liczba pozycji przełączania	0
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania	1
Liczba styków rozwiernych na kierunek przełączania	0
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania	0
Z powrotem do położenia 0	Nie
Zamykane w położeniu 0	Nie
Koder	Nie
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny	Nie
Z pierścieniem czołowym	Tak
Materiał pierścienia czołowego	Metal
Kolor pierścienia czołowego	Chrom
Stopień ochrony (IP)	IP66