

Adapter X80 Eio Ethernet



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3595864174013
Alt. ID produktu	BMECRA31210
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	BMECRA31210
Seria produktu	Sterowniki Modicon M340, M580, moduły X80
PKWiU	26.20.16.0

Opis ETIM

Klasa	Urządzenie wejścia/wyjścia do systemu magistralnego (EC001584)
Grupa	Instalacyjne systemy magistralne (EG000032)
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ethernet	Tak
Sposób montażu	Inne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Ze złączem magistrali	Nie
Do sterowania LED	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Nie
Liczba kanałów wejściowych	3
Liczba wejść przełącznych	1024
Liczba wejść	1024
Maksymalny prąd łączeniowy	0 A
Prąd załączania (rezystancyjny)	0 A

Maksymalna moc łączeniowa	0 VA
Zakres napięcia wejściowego	0..0 V
Do obciążeń pojemnościowych	Nie
Liczba kanałów wyjściowych	1024
Maksymalna liczba wyjść przełącznych	1024
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych	0
Moc wyjściowa	0 VA
Przełączanie funkcji	Nie
Prąd znamionowy	0 A
Znamionowe napięcie pracy	0..0 V
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące	Nie
Możliwość podłączania różnych faz	Nie
Rodzaj prądu	DC
Stopień ochrony (IP)	IP20