

Wyłącznik silnikowy MO132-32



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4013614400308
Alt. ID produktu	1SAM360000R1015
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SAM360000R1015
Seria produktu	Automatyka przemysłowa
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	Nie dotyczy
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	400..400 A
Czułość na zanik fazy	Nie
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	32 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	15 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	50 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	97,8 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	86,6 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4013614400308
-------------------------	---------------