

Trójfazowy licznik zużycia energii czynnej i biernej, Modbus RTU, 100(5)A; MID

$U_n=3 \times 230V/400V + N$; $I=0,5 \div 10(100)A$; klasa 1 ; wyjście impulsowe SO+ SO- ; protokół komunikacyjny MODBUS RTU.
Mierzone wartości: AE+/AE- [kWh]; RE+/RE- [kvarh]; U1, U2, U3 [V]; I1, I2, I3 [A]; F; P, Q; S; THD; cosφ



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312599128
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	LE-03MQ
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Licznik energii elektrycznej (EC001506)
Grupa	Liczniki (EG000045)
Typ licznika	Elektroniczny
Prąd znamionowy (In)	5 A
Maksymalny prąd (Imax)	100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L	230..400 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L	0..0 V
Zakres częstotliwości	50..50 Hz
Klasa dokładności	B
Liczba faz	Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Model	Pomiar bezpośredni
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna i bierna
Odpowiednie do	Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika	Jednotaryfowy
Sterowanie taryfami	Zewnętrzny
Pomiar profilu obciążenia	Nie
Blokada cofania licznika	Tak
Legalizowany	Tak
Dopuszczenie	MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe	Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego	SO

Liczba impulsów	0,01..100 Imp/kWh (kvarh)
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Rodzaj interfejsu	Modbus
EDL40/EEC40	Nie
Z blokadą kodem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031862
--------	---------