

Przełącznik czasowy 18-funkcyjny, LCD, styk: 1NO/NC, U=24-264V

18 funkcyjny ; zakres czasowy 1/4s+100h ; Un=24-264V AC/DC~ ; Io<16A ; montaż na szynie TH-35



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312591627
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PCS-517
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.21
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa) (EC001669)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Zasada działania	Cyfrowy wielofunkcyjny
Funkcja	Wielofunkcyjność
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/minuty
Pierwszy przedział czasowy	0..0
Drugi przedział czasowy	9..264
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie sterowania 1	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	0..0 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Zakres napięcia zasilającego	24..264 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	16 A
Zdolność łączeniowa dla żarówek	2300 W
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	1000 VA

Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	800 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	1000 VA

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031915
--------	---------