

Zasilacz impulsowy do puszki, 12V, 20W

Zasilacz impulsowy. Do puszki podtynkowej. Napięcie wyjściowe 12 V. Moc 20 W.
Zasilacz ZI-20-12P przeznaczony jest do zasilania niskonapięciowych lamp LED.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431671048
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	ZI-20-12P
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz DC (EC002540)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Napięcie wyjściowe 1	12..12 V
Napięcie wyjściowe 2	0..0 V
Napięcie wyjściowe 3	0..0 V
Maksymalny prąd wyjściowy 1	0,6 A
Zakres nastawy napięcia wyjściowego	Tak
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1	12 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz	180..264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC	0..0 V
Stabilizowane napięcie wyjściowe	Tak
Moc wyjściowa	10 W
Stabilizowany	Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie	Nie
Możliwość montażu bezpośredniego	Tak
Szerokość	48 mm
Wysokość	25 mm
Głębokość	43 mm

Stopień ochrony (IP)	IP20
----------------------	------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1099187
--------	---------