

Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową, przekaźnik inrush (160A/20ms)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431672502
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PF-431i
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przekaźnik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przekaźniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Tak
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Nie
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Nie
Kontrola asymetrii faz	Tak
Zakres pomiarowy napięcia	190..195 V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	16 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	10 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Szerokość	18 mm
Wysokość	98 mm
Głębokość	69 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1145332
--------	---------