

Transformator TRZ 40VA/16V/18V S=40VA; 16V/2,2A lub 18V/2,0A; 75 x 124 x 65



Informacje ogólne

Nazwa producenta	PULSAR
ID produktu wg producenta	AWT468

Opis ETIM

Klasa	Transformator jednofazowy (EC002486)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa	Brak informacji
Wykonany jako transformator separacyjny	Nie
Wykonany jako autotransformator	Nie
Napięcie pierwotne 1	230..230 V
Napięcie wtórne 1	16..16 V
Napięcie wtórne 2	18..18 V
Znamionowa moc pozorna	40 VA
Odporność na zwarcie	Tak
Szerokość	75 mm
Wysokość	124 mm
Głębokość	65 mm
Stopień ochrony (IP)	IP43
Rdzeń toroidalny	Brak informacji
Do montażu PCB	Nie