

Czujnik ruchu PIR - MS 41A/W, 360°/8m, IP20, biały



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5903021608529
Alt. ID produktu	FF002812.0
Nazwa producenta	Faroform
ID produktu wg producenta	MS 41A/W

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu (sam czujnik) (EC000138)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Brak informacji
Możliwość łączenia w sieć	Brak informacji
Do transmisji bezprzewodowej	Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem	Brak informacji
Wysokość montażu	4 m
Maksymalny zasięg boczny	4 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	8 m
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Brak informacji
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Brak informacji
Funkcja ściemniania	Brak informacji
Strefa dla zwierząt	Brak informacji
Nadzór klatek schodowych	Brak informacji
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Inne
Bezhalogenowe	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP20
Maksymalny czas załączenia	15 min
Kąt detekcji w poziomie	360.. °
Kolor	Biały