

Czujnik ruchu marid jq-l



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905339089106
Nazwa producenta	KANLUX
ID produktu wg producenta	8910
Nazwa marki	Kanlux
KGO	0,02
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone wyłączenie	Brak informacji
Strefa dla zwierząt	Brak informacji
Zabezpieczenie przed skradaniem	Brak informacji
Możliwość łączenia w sieć	Brak informacji
Kąt skanowania	150 °
Nadzór klatek schodowych	Brak informacji
Przełącznik mostkujący	Brak informacji
Maksymalny zasięg boczny	12 m
Maksymalny zasięg na wprost	12 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	Brak informacji
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Brak informacji

Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Brak informacji
Do montażu ściennego	Tak
Funkcja ściemniania	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Brak informacji
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	10 s
Maksymalny czas załączenia	7 min
Czułość progowa jasności	3..2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	500 W
Zakres temperatury	5..25 °C
Wejście modułów dodatkowych	Brak informacji
Z funkcją alarmu	Brak informacji
Szerokość	80 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	55 mm
Głębokość wbudowania	35 mm
Długość wbudowania	46 mm

Atrybuty

ERP ID	1044370
--------	---------