

Przemiennik częstotliwości Ig 0.4kw 1 fazowy z komunikacją modbus



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	6620001100
Nazwa producenta	ANIRO
ID produktu wg producenta	SV004IE5-1C
Nazwa marki	Aniro

Opis ETIM

Klasa	Przemiennik częstotliwości =< 1 kV (EC001857)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Napięcie sieci	220..240 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz wyjściowych	3
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	200 Hz
Maks. napięcie wyjściowe	230 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	2,5 A
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym	1 kW
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej	5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego	10 %
Liczba wyjść analogowych	1
Liczba wejść cyfrowych	5
Dozwolone zastosowanie w przemyśle	Tak
Obsługa protokołu TCP/IP	Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS	Tak
Obsługa protokołu CAN	Tak
Obsługa protokołu INTERBUS	Tak
Obsługa protokołu ASI	Tak
Obsługa protokołu Modbus	Tak
Obsługa protokołu Data-Highway	Tak

Obsługa protokołu DeviceNet	Tak
Obsługa protokołu SUCONET	Tak
Obsługa protokołu LON	Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO	Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA	Tak
Obsługa protokołu SERCOS	Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus	Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP	Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work	Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety	Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety	Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe	Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p	Tak
Obsługa innych protokołów	Tak
Z interfejsem optycznym	Tak
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	128 mm
Szerokość	68 mm
Głębokość	85 mm

Atrybuty

ERP ID	1097117
--------	---------