

## Transformator T3M 6300 3x400/3x220V Yyn0 IP00 6,3kVA



### Informacje ogólne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nazwa producenta          | BREVE   |
| ID produktu wg producenta | T3M6300 |

### Opis ETIM

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                      | Transformator trójfazowy (EC002485)   |
| Grupa                                      | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Wykonany jako transformator bezpieczeństwa | Tak                                   |
| Wykonany jako transformator separacyjny    | Tak                                   |
| Wykonany jako autotransformator            | Nie                                   |
| Napięcie pierwotne 1                       | 400..400 V                            |
| Napięcie pierwotne 2                       | 400..400 V                            |
| Napięcie pierwotne 3                       | 400..400 V                            |
| Napięcie wtórne 1                          | 220..220 V                            |
| Napięcie wtórne 2                          | 220..220 V                            |
| Napięcie wtórne 3                          | 220..220 V                            |
| Moc znamionowa                             | 6300 VA                               |
| Odporność na zwarcie                       | Brak informacji                       |
| Względne napięcie zwarcia                  | Brak informacji                       |
| Materiał żyły                              | Brak informacji                       |
| Szerokość                                  | 360 mm                                |
| Wysokość                                   | 380 mm                                |
| Głębokość                                  | 153 mm                                |
| Stopień ochrony (IP)                       | IP00                                  |