

Mikroprocesorowy regulator mocy biernej - MR_VARKO-106

Mikroprocesorowy regulator mocy biernej



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912878127
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	MR_VARKO-106

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli współczynnika mocy ($\cos \varphi$) (EC001443)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	230..230 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowa częstotliwość pracy	60..60 Hz
Liczba faz	3
Regulowana nastawa $\cos \varphi$	-0,8..0,8
Liczba styków zwiernych	6
Szerokość	144 mm
Wysokość	144 mm
Głębokość	47 mm

Atrybuty

ERP ID	1028336
--------	---------