

Czujka PIR Slim Line



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905033334304
Nazwa producenta	HIKVISION
ID produktu wg producenta	SLIM-PIR

Opis ETIM

Klasa	Czujka ruchu do systemu alarmowego i kontroli dostępu (EC001762)
Grupa	Urządzenia alarmowe, systemy awaryjne i sygnalizacyjne (EG000054)
Rodzaj sygnalizatora	Podczerwień / mikrofale (dualna)
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Zasięg detekcji	90 °
Prąd pracy	8 mA
Zakres napięcia pracy	12.. V
Wysokość	137 mm
Szerokość	62 mm
Głębokość	42 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Brak informacji
Kompatybilny z Asystentem Google	Brak informacji
Kompatybilny z Amazon Alexa	Brak informacji
Z obsługą IFTTT	Brak informacji