

Joystik, 4 pozycje, stabilny, styki 4xNO



Informacje ogólne

Nazwa producenta	LOVATO
ID produktu wg producenta	8LM2TJ401

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik sterowniczy, joystick (EC000632)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowy prąd pracy dla AC-21	10 A
Montaż centralny, średnica otworu	22 mm
Liczba kierunków przełączania	4
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania	4
Liczba styków rozwiernych na kierunek przełączania	0
Z powrotem do położenia 0	Nie
Zamykane w położeniu 0	Nie
Koder	Nie
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny	Nie
Z pierścieniem czołowym	Tak
Materiał pierścienia czołowego	Metal
Kolor pierścienia czołowego	Czarny
Stopień ochrony (IP)	IP65