


Zestaw instalacyjny z rozłącznikiem 0-I ZI23\R211

Zestaw instalacyjny ZI2 z rozłącznikiem 0-I OPIS PRODUKTU

Zestawy charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym designem. Każdy zestaw wyposażony jest w gniazdo główne 16 lub 32 A (w zależności od wykonania). Zestaw ZI z rozłącznikiem 0-I wyposażony jest w łącznik krzywkowy, gniazdo główne oraz w zależności od wykonania dodatkowe 1 lub 2 gniazda boczne (1-fazowe) znajdujące się w zespole podstawy, co ułatwia podłączenie przewodów do zestawu. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1

Nowe zestawy spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE co oznacza, że nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w tej dyrektywie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907723140240
Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	ZI23\R211

Opis ETIM

Klasa	Zestaw gniazd CEE (EC000379)
Grupa	Złącza przemysłowe i specjalne (EG000014)
Gniazdo wtykowe CEE 16A	1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A	Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A	Brak
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym	1
Rodzaj zabezpieczenia	Brak
Wyłącznik różnicowoprądowy	Brak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Zasilanie / możliwość podłączenia	1 przewód (rozgałęzienie)
Rodzaj obsługi	Montaż ścienny
Stopień ochrony (IP)	IP44
Model wojskowy	Nie
Kolor	Szary
Wysokość	170 mm

Szerokość	100 mm
Głębokość	160 mm

Atrybuty

ERP ID	1089129
--------	---------