

Inwerter Growatt MOD8000TL3-XH(AFCI), max. moc modułów PV 16000W, wyjście AC: 8kW, 3-fazowy 2 MPPT



Informacje ogólne

Nazwa producenta	MPSOLAR
ID produktu wg producenta	MOD8000TL3-XH

Opis ETIM

Klasa	Falownik sieciowy (inwerter DC/AC) (EC001747)
Grupa	Fotowoltaika, energia wiatrowa (EG000055)
Maks. moc wejściowa DC	16000 W
Maks. napięcie wejściowe DC	1100 V
Maks. prąd wejściowy DC na tracker MPP	16 A
Zakres napięcia MPP	140..1000 V
Znamionowa moc wyjściowa AC	8000 W
Liczba śledzonych punktów mocy maksymalnej (MPP-tracker)	2
Maksymalna sprawność	98,6 %
Sprawność wg standardów europejskich	98,1 %
Z transformatorem	Nie
Monitorowanie sieci	3-fazowe
Zintegrowany wyłącznik DC	Tak
Wyświetlacz	Standardowy
Stopień ochrony (IP)	IP66
Ciężar	14 kg
Szerokość	425 mm
Wysokość	387 mm
Głębokość	178 mm