

## Przełącznik nadzorczy (70.62.8.400.0000)



### Informacje ogólne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| GTIN/EAN                  | 8012823377445    |
| Nazwa producenta          | FINDER           |
| ID produktu wg producenta | 70.62.8.400.0000 |
| Kraj pochodzenia          | Włochy           |
| Kod celny                 | 85363010         |

### Opis ETIM

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Klasa                                                      | Przełącznik kontroli faz (EC001441) |
| Grupa                                                      | Przełączniki (EG000019)             |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                            | Połączenie śrubowe                  |
| Z odłączalnymi zaciskami                                   | Nie                                 |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 50 Hz          | 170..520 V                          |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 60 Hz          | 170..520 V                          |
| Rodzaj napięcia sterowania                                 | AC                                  |
| Kontrola kolejności faz                                    | Tak                                 |
| Detekcja zaniku fazy                                       | Tak                                 |
| Funkcja kontroli podnapięciowej                            | Nie                                 |
| Funkcja kontroli nadnapięciowej                            | Nie                                 |
| Kontrola asymetrii faz                                     | Nie                                 |
| Zakres pomiarowy napięcia                                  | 170..520 V                          |
| Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania | 2 s                                 |
| Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania  | 0,5 s                               |
| Liczba styków rozwiernych                                  | 0                                   |
| Liczba styków zwiernych                                    | 0                                   |
| Liczba styków przełącznych                                 | 2                                   |
| Szerokość                                                  | 22,5 mm                             |
| Wysokość                                                   | 86,3 mm                             |
| Głębokość                                                  | 100,3 mm                            |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1170296 |
|--------|---------|