



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PSA-263

Przełącznik sieć-agregat, 2 tory, 63A

Index: PSA-263

2-biegunowy, przełącznik instalacyjny sieć-agregat



5 902431 674971 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Modułowe przełączniki instalacyjne sieć-agregat realizują program przełączeń 1-0-2, dzięki czemu możliwe jest np. podłączenie do wyjścia jednej z dwóch linii wejściowych, lub całkowite rozłączenie obwodów.

DANE TECHNICZNE

Model	Przełącznik
Liczba biegunów	2
Z pozycją 0	Tak
Z powrotem do położenia 0	Nie
Znamionowy prąd ciągły Iu	63 A
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie

Kompletne urządzenie w obudowie

Tak

Stopień ochrony (IP) strony czołowej

IP20

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Rodzaj elementu wykonawczego

Dźwignia

Rodzaj podłączenia styków głównych

Połączenie śrubowe

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat