


Przełącznik prądowy cztero-funkcyjny, styki:2x2P, I_{max}=16A, montaż na szynie, 3 moduły

4-funkcyjny ; styki 2x2P ; I_{max}=16A ; montaż na szynie TH-35



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312594260
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	EPP-620
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli prądu (EC001440)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa	Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa	Tak
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa	Nie
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa	Tak
Funkcja histerezy, 1-fazowa	Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa	Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC	Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC	Nie
Funkcja histerezy DC	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 50 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla AC 60 Hz	230..230 V
Znamionowe napięcie sterowania U _s dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Zakres pomiarowy prądu	0..5 A
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0

Liczba styków przełącznych	2
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1031821
--------	---------