

Przełącznik monitorujący CM-MPS,41S



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4016779851862
Alt. ID produktu	1SVR730884R3300
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SVR730884R3300
Seria produktu	Automatyka przemysłowa
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli faz (EC001441)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	300..500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	300..500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Kontrola kolejności faz	Tak
Detekcja zaniku fazy	Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej	Tak
Funkcja kontroli nadnapięciowej	Tak
Kontrola asymetrii faz	Tak
Zakres pomiarowy napięcia	300..500 V
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	200 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	30 s
Liczba styków przełącznych	2
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	85,6 mm
Głębokość	103,7 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4016779851862
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1001704
--------	---------