


# Stycznik bezpieczeństwa AFS80-30-22-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC 3P 2NO+2NC 37kW/AC3



## Informacje ogólne

GTIN/EAN	3471523157910
Alt. ID produktu	1SBL397082R1122
Nazwa producenta	ABB
ID produktu wg producenta	1SBL397082R1122
Seria produktu	Automatyka przemysłowa
Kod celny	85364900

## Opis ETIM

Klasa	Stycznik AC (EC000066)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24..60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24..60 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	125 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	80 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	37 kW
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	2
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych rozwiernych	0
Liczba styków głównych zwiernych	3

## Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3471523157910
-------------------------	---------------