

PAP1T13PZ11 Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny

PAP1T13PZ11 Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902626133320
Nazwa producenta	POKÓJ
ID produktu wg producenta	A37-1030
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0
Kod celny	8536909

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik krańcowy jednopozycyjny (EC000030)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Szerokość czujnika	30,3 mm
Średnica czujnika	11 mm
Wysokość czujnika	30 mm
Długość czujnika	84 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V	10 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V	6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V	2,8 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V	0,55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V	0,27 A
Funkcja przełączająca	Styk migowy
Wyjście elektroniczne	Nie
Wymuszone rozłączanie	Tak
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa	0
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0

Rodzaj interfejsu	Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa	Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy	Prostopadłościan
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Powłoka obudowy	Inne
Rodzaj elementu wykonawczego	Popychacz z rolką
Położenie elementu przełączającego	Popychacz z rolką równoległą
Rodzaj połączenia elektrycznego	Przepust kablowy PG
Ze wskaźnikiem stanu	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..70 °C
Stopień ochrony (IP)	IP65

Atrybuty

ERP ID	1067120
--------	---------