

# CZUJNIK RUCHU 1200W 180\* IP65 BIAŁY

CZUJNIK RUCHU 1200W 180\* IP65 BIAŁY



## Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900280908667
Nazwa producenta	BEMKO
ID produktu wg producenta	B50-SES15WH
PKWiU	27.33.11.0
KGO	0

## Opis ETIM

Klasa	Czujnik ruchu kompletny (EC000133)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie
Wymuszone wyłączenie	Nie
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Nie
Optymalna wysokość montażowa	2 m
Nadzór klatek schodowych	Nie
Przełącznik mostkujący	Tak
Maksymalny zasięg boczny	12 m
Maksymalny zasięg na wprost	12 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	24 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Nie

Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Przezroczysty	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP65
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Napięcie znamionowe	230 V
Minimalny czas załączenia	10 s
Maksymalny czas załączenia	7 min
Czułość progowa jasności	3..2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	1200 W
Zakres temperatury	-20..40 °C
Maksymalny prąd załączania	5 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie